

# **BOSCH Professional GPB 18VH-6 SRC (SOLO)Radio Li-Ion 18V, fara acumulator in set**

**Cod comanda:** 06014A6200

## **Descriere produs:**

Radio de santier puternic cu functie de încărcare ce optimizeaza spatiul de lucru – pentru acumulatori de 12 V si 18 V

Bucura-te de sunet excelent cu functiile DAB+, FM, Bluetooth®, AUX, dar si Multi-Speaker Sound

Încarca acumulatorii de 12 V si 18 V atunci când radioul de santier este alimentat de la rețeaua electrica

Compatibilitatea cu L-BOXX faciliteaza transportarea radioului pe orice santier

## **Detalii tehnice:**

### **Date tehnice**

Tensiunea acumulatorului Acumulator Li-Ion 12 V

Acumulator Li-Ion 18 V

Tip Bluetooth® Bluetooth 5.4

Desfacator de sticle Da

Indicator nivel de încărcare Da

IP grad de protectie IP54

Compatibila cu L-BOXX Da

Curentul maxim de încărcare a sculei 1.6 A

Încarcator integrat pentru acumulatori 12.0 V, 18.0 V

Multi-Speaker Sound Da

Capacitate nominala per difuzor de medii 24 W

Capacitatea nominala a subwoofer-ului 40 W

Fara porturi USB/compartimente încărcare 1

Numar de difuzoare 2

Cadru de protectie Da

Încarcare USB Da

Subwoofer Da

Sursa radio DAB+ FM

Bluetooth® Da

Domeniu radiofrecvente FM 87,5 – 108 MHz

Domeniu radiofrecvente DAB+ 174,928 – 239,2 MHz

Posturi memorie FM 5

Posturi memorie DAB+ 5

Tensiune(i) de intrare rețea 220 – 240 V

Dimensiuni scula (latime) 249 mm

Dimensiuni scula (lungime) 476 mm

Dimensiuni scula (înaltime) 336 mm

Greutate excl. acumulator 8.2 kg

**Set de livrare:**

**Set de livrare:**

2 baterii 1,5 V LR03 (AAA)

Deschizator de sticle 1619PS0976

Folie de protectie pentru ecran

Cutie carton