



## **BOSCH GAL18V6-80 Incarcator 8Ah, 18V pentru 6 acumulatori (fara acumulatori in set)**

**Cod comanda:** 1600A01U9L

### **Descriere produs:**

Încarcare continua pentru lucru fara oprire – încarcator multiplu cu 6 interfete pentru acumulatori

Beneficii pentru utilizatori

Viteza mare de încarcare cu curent de 8 A – ProCORE18V 8.0Ah încarca în proportie de 80% în 42 de minute

Încarcare eficienta – 2 cicluri de încarcare asigura lucru continuu

Buton de pornire prioritara – prioritizare usoara a unui acumulator selectat.

Incarcarea se face secvential, NU se face simultan!

GAL 18V6-80 ofera încarcare continua la locul de munca sau peste noapte în doua cicluri. Primul ciclu încarca pâna la sase acumulatori secvential în proportie de 80%. Apoi al doilea ciclu finalizeaza procesul, încarcând toti acumulatorii pâna la 100%. Datorita unui curent de încarcare de 8 A, acumulatorii ProCORE18V 8.0Ah se încarca în proportie de 80% în doar 42 de minute. Indicatorii nivelului de încarcare cu 5 LED-uri de pe fiecare interfata de încarcare afiseaza avansul precis al încarcarii. Cu un buton de pornire prioritara pentru fiecare interfata, ciclul poate fi întrerupt pentru a începe imediat încarcarea acumulatorului selectat.

GAL 18V6-80 este compatibil cu acumulatorii de 18 V. Atasarea încarcatorului multiplu la L-BOXX evita miscarile potential daunatoare din timpul transportului. Mânerul încarcatorului prezinta cleme de fixare care permit înfasurarea ordonata a cablului acestuia pentru depozitare si transportare în siguranta.

### **Detalii tehnice:**

### **Date tehnice**

Tensiunea acumulatorului 18 V

Tensiune de încărcare acumulator 18 V

Curent de încărcare 8,0 A

Timp de încărcare la o capacitate a acumulatorului de 2,0 Ah (80%/100%), aprox. 16/24 min

Timp de încărcare la o capacitate a acumulatorului de 4,0 Ah (80%/100%), aprox. 23/37 min

Timp de încărcare la o capacitate a acumulatorului de 5,0 Ah (80%/100%), aprox. 28/47 min

Timp de încărcare la o capacitate a acumulatorului de 6,0 Ah (80%/100%), aprox. 32/57 min

Timp de încărcare ProCORE18V 4.0Ah (80%/100%) aprox. 32/50 min

Timp de încărcare ProCORE18V 8.0Ah (80%/100%) aprox. 42/68 min

Timp de încărcare ProCORE18V 12.0Ah (80%/100%) aprox. 65/96 min

Greutate 1.800 g

### **Set de livrare:**

#### **Set de livrare**

**Fara acumulatori!**