



## **BOSCH GAX 18V-30 Incarcator dublu Li-Ion de 3Ah, 12V-18V + port USB**

**Cod comanda:** 1600A011A9

### **Descriere produs:**

Cu adevarat multifunctional: Compartiment dublu, tensiune multipla si USB, solutia completa într-un singur încărcator rapid

Compartiment dublu: Doua compartimente de încărcare: Unul pentru 10,8/12 V, iar celalalt pentru 14,4/18 V

Încarcator USB suplimentar integrat: Încarca rapid telefonul inteligent sau tableta cu curent de încărcare de 2,1 A

Încarcator rapid: Acumulatorii se încarca unul dupa celalalt (secvential) cu curent de încărcare de 3 A

Optiune de montare pe perete: Pentru montare comoda

Afisaj nou 80 % Full HMI: Indica când se încheie modul de încărcare rapida

Foarte compact

### **Detalii tehnice:**

#### **Detalii tehnice:**

Interfete Port USB: 5 V, max. 2,1 A

Tensiune de încărcare acumulator 10,8 – 18 V

Curent de încărcare 3,0 A

Timp de încărcare la o capacitate a acumulatorului de 2,0 Ah (80%/100%), aprox. 35/45 min

Timp de încărcare la o capacitate a acumulatorului de 2,5 Ah (80%/100%), aprox. 40/65 min

Timp aproximativ de încărcare la o capacitate de 3,0 Ah a acumulatorului (80%/100%) 53/68 min

Timp de încărcare la o capacitate a acumulatorului de 4,0 Ah (80%/100%), aprox. 65/85 min

Timp de încărcare la o capacitate a acumulatorului de 5,0 Ah (80%/100%), aprox. 82/107 min

Timp de încărcare la o capacitate a acumulatorului de 6,0 Ah (80%/100%), aprox. 100/130 min

Greutate 800 g

### **Set de livrare:**

#### **Set de livrare**

Suport de perete stativ

Încarcator GAX 18V-30 1600A011A9

Cutie carton