



BOSCH AL1830CV Incarcator rapid Li-Ion de 3Ah, 18V DIY

Cod comanda: 1600A005B3

Descriere produs:

Încarcator pentru toate sculele Home & Garden ale sistemului „Power for ALL” de 18 V si toate sculele cu acumulator de 14,4 V

Compatibila cu toti acumulatorii Home & Garden de 14,4/18 V si cu toate capacitatile acumulatorilor respectivi (Ah)

Semnalul „Ready to Go” indica faptul ca acumulatorul este gata de utilizare (încarcat 80%), de ex. un acumulator de 2,5 Ah este gata de utilizare dupa 40 de minute (încarcat 80%)

Procesul de încarcare inteligent si neagresiv determina o durata mare de utilizare a acumulatorului

Un acumulator pentru toate – potrivit pentru toate sculele Home & Garden ale sistemelor „Power for ALL” de 18 V cu acumulator

Detalii tehnice:

Date tehnice

Tensiune de încarcare acumulator 14,4 – 18 V

Curent de încarcare 3,0 A

Timp de încarcare la aprox. 1,5 Ah 100% 33 min

Timp de încarcare la aprox. 2,0 Ah 100% 45 min

Timp de încarcare la aprox. 2,5 Ah 100% 60 min

Timp de încarcare la aprox. 3,0 Ah 100% 72 min

Timp de încarcare la aprox. 4,0 Ah 100% 95 min

Timp de încarcare la aprox. 6,0 Ah 100% 130 min

Timp de încarcare la aprox. 1,5 Ah (ReadyToGO 80%/100%) 25 min

Timp de încarcare la aprox. 2,0 Ah (ReadyToGO 80%/100%) 35 min

Timp de încarcare la aprox. 2,5 Ah (ReadyToGO 80%/100%) 40 min

Timp de încarcare la aprox. 3,0 Ah (ReadyToGO 80%) 48 min

Timp de încarcare la aprox. 4,0 Ah (ReadyToGO 80%) 64 min

Timp de încarcare la aprox. 6,0 Ah (ReadyToGO 80%) 96 min

Greutate 400 g

Set de livrare: